

CCTVキーボード

Control Centerが動作しているPCにIndigoVisionのCCTVキーボードを接続すると、IPネットワーク上のあらゆる位置にあるドームカメラを制御することができます。Control Center Virtual Matrixにはドームプロトコルを変換する機能が備わっているため、CCTVキーボードを使って、Pelco、パナソニック、Philips BoschといったサードパーティのほとんどのPTZカメラを制御することができます。



キーボードの特長

- 3軸ジョイスティック（パン、チルト、ズーム）を備えたデスクトップキーボード
- カメラ、モニター、プリセットキー
- 速度を完全に可変制御できるドームズーム位置に応じた速度調整
- 焦点キー、オート絞りキー、オートシーケンスキー、ツアーキー
- ドームプロトコルの自動変換（Control Centerソフトウェアで変換）
- プリセットキー
- RS232ポート×1（RJ11コネクター）。Control Center Virtual Matrixソフトウェアが動作しているPCとの接続に使用（ケーブル付属）
- Control Center Virtual Matrixの完全な制御
- カラー：クールグレイ

仕様

RS232 RJ11接続	RS232×1系統でPCと接続（ケーブル付属）
サイズ	297mm × 111mm × 230mm
重量	0.7Kg、1.8Kg（電源を含む重量）
動作温度・湿度	5℃～40℃、0～90%
認定・認証	FCCおよびCEの認定取得
消費電力	2.5W未満

FC CE

お問い合わせ先
株式会社IBC
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-7-1 有楽町イトシア 12F
Tel:(03)6860-4672 Fax:(03)6860-4501
E-mail:inquiry@ibc-j.co.jp URL <http://www.ibc-j.co.jp>

